

# Советы по использованию систем Polycom® RealPresence Touch™ с Microsoft® Skype™ для бизнеса

3725-84425-001A | Сентябрь 2016 г.

## Начало работы


Устройство Polycom® RealPresence Touch™ в режиме Skype позволяет использовать системы Polycom® RealPresence Group® в среде Microsoft® Office 365™.

Можно использовать режим Skype в системе RealPresence Group, зарегистрированной в Office 365 и на устройстве RealPresence Touch. В режиме Skype можно управлять системой только при помощи сенсорного устройства. Пульт ДУ и сенсорный экран отключены.

Устройство RealPresence Touch включает, настраивает и регистрирует администратор. Для получения помощи при решении задач администрирования, обратитесь к администратору.






## Экран «Исходный» режима Skype

В зависимости от того, как администратор настроил систему, экран «Исходный» устройства RealPresence Touch может отображаться в одном из двух вариантов:

- Стандартный интерфейс отображает значок «Заказ вызова».
- Интерфейс режима Microsoft Skype для бизнеса отображает значок  «Новое собрание».

В режиме Skype на экране «Исходный» отображаются следующие значки.

### Значки экрана «Исходный»

Значок	Описание
	Панель набора номера
	Новое собрание
	Текущий
	Панель элементов управления
	Параметры



## Вывод RealPresence Touch из режима ожидания

- » Для вывода устройства из двухминутного или более длительного режима ожидания коснитесь экрана.

## Начало собрания Skype

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Новое собрание**.
- 2 Для ввода имени контакта или номера, включая номер моста, IP-адрес или SIP-адрес, воспользуйтесь клавиатурой.
- 3 Нажмите имя контакта для включения участников в список **Приглашены**. Для добавления номера нажмите **+**.
- 4 Продолжайте добавлять необходимое число участников в список **Приглашены**.
- 5 Коснитесь **Начать собрание**.

## Добавление участника к собранию

- 1 На экране активного вызова коснитесь  > .
- 2 Наберите на клавиатуре имя или номер контакта.
- 3 Выполните одно из действий:
  - Коснитесь имени контакта, чтобы добавить его в список.
  - Коснитесь **+** для добавления номера в список.
- 4 Коснитесь **Добавить**.

## Прием вызова

Если система не настроена на автоматические ответы при вызовах, выполните одно из следующего:

- » Нажмите **Принять**, чтобы присоединиться к входящему вызову.


- » Коснитесь **Добавить к соединению**, чтобы добавить участника к собранию.
- » Коснитесь **Завершить + Принять**, чтобы завершить текущее собрание и начать новое собрание с входящим вызовом.

## Отклонение вызова

Если система настроена на автоматические ответы при вызовах, соединение устанавливается автоматически, если вы не нажмете Отклонить.

- » Для входящего вызова коснитесь **Отклонить** или **Игнорировать**.




## Отключение отдельного абонента от собрания

- 1 На экране активного вызова в пункте **Участники** выберите участника.
- 2 Коснитесь . Остальные участники остаются на собрании.

## Присоединение к запланированному собранию

- 1 На календаре экрана «Исходный» найдите собрание, к которому необходимо присоединиться.
- 2 Коснитесь **Присоединиться**.


## Заказ аудиовызова

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **панели набора номера**.
- 2 Коснитесь  для переключения на  для аудиовызовов.
- 3 На клавиатуре введите номер, IP-адрес или адрес H.323.
- 4 Коснитесь **Вызов**.

## Завершение вызова

- » Для завершения вызова коснитесь .

## Управление громкостью

- » Выполните одно из действий:
  - Коснитесь , чтобы быстро отключить громкоговорители.
  - Переместите ползунок громкости вправо для увеличения громкости либо влево, чтобы уменьшить громкость.
  - Для установки громкости коснитесь ползунка в любом месте.


## Отключение звука микрофона

- » Коснитесь .

## Включение звука микрофона



- » Коснитесь .

## Демонстрация контента

- 1 Подключите устройство RealPresence Touch через разъем на задней стенке к вашему компьютеру через совместимый кабель micro USB.  
Приложение Polycom® People+Content™ IP доступно на вашем компьютере в виде нового привода.
- 2 Откройте файл People+ContentIP.exe или .dmg, чтобы запустить приложение.
- 3 Для демонстрации контента на экране активного вызова коснитесь .
- 4 В меню «Источник контента» коснитесь **People+Content IP** и **Отобразить**.
- 5 Для завершения демонстрации контента коснитесь **Остановить**.


## Настройки яркости

Можно управлять яркостью экрана, отключив автоматическое изменение.

- 1 Выберите  **Параметры** > **Параметры пользователя**.
- 2 Коснитесь ползунка для отключения .

- 3 Перемещайте ползунок регулятора влево для уменьшения яркости или вправо для увеличения.

## Выбор и настройка камеры

- 1 На собрании нажмите  > **Управление камерой**.
- 2 В меню выбора камеры коснитесь **Собств.** или **Удал.** для выбора собственного узла или удаленного абонента.
- 3 Для управления камерой пользуйтесь кнопками со стрелками.
- 4 Касайтесь кнопок масштаба для изменения масштаба изображения камеры.



## Включение и отключение слежения камеры

Для включения или отключения слежения Polycom® EagleEye™ Director:

- » Коснитесь **Камера** > **Авто Слежение камеры** для выключения и включения автоматического отслеживания.


## Изменение компоновки монитора на собрании

Просмотрите доступные компоновки просмотра вызовов и выберите компоновку для текущего собрания.

- 1 На собрании коснитесь .
- 2 Для просмотра параметров компоновки с включенным или выключенным автопросмотром воспользуйтесь ползунком  для включения или отключения **автопросмотра**.
- 3 Выберите компоновку из доступных вариантов.

## Перемещение камеры в предварительно настроенное положение



Можно переместить камеру в положение другой камеры, которое называется предустановкой камеры.

- 1 Коснитесь  > **Предварительные настройки камеры**.

- 2 Коснитесь и удерживайте одно из положений камеры, чтобы сохранить его в качестве предустановки.
- 3 При помощи экранной клавиатуры введите метку рядом с номером предустановки и коснитесь **Готово**. (дополнительно)

## Начало или остановка демонстрации видео на собрании

Для запуска или остановки видео на собрании можно включить или выключить камеру.

- 1 На собрании коснитесь .
- 2 Нажмите **Камера Вкл**, чтобы отобразить ваше видео, или **Камера Выкл**, чтобы скрыть ваше видео.  
 означает, что ваша камера выключена.

## Получение помощи

### Доступ к контактной информации компании

- » Коснитесь **Параметры** > **Справка**.

### Дополнительные сведения

*Подробная информация о настройке и использовании системы имеется на странице технической поддержки [support.polycom.com](http://support.polycom.com).*