


► Polycom CMA Desktop 快速参考



CMA Desktop 是什么?

通过 Polycom CMA Desktop, 您可以连接到使用 Polycom CMA Desktop 或其他类型视频会议系统的任何人士。您可以向视频通话中的参与者显示演示文稿以及其他内容, 您也可以与跟您共享显示状态的 Polycom CMA Desktop 用户聊天。尚无摄像机的 Polycom CMA Desktop 联系人仍可参与聊天和呼叫。

 有关 Polycom CMA Desktop 的帮助信息, 请点击“菜单”和选择“帮助”, 或按 F1。

登录

通过配置 Polycom CMA Desktop 网络设置, 您的 Polycom CMA Desktop 用户名和密码可自动提供。若它们已自动提供, 请点击“登录”。

您也可以选择手动输入用户名和密码。

1 输入您的 Polycom CMA Desktop 用户名和密码。

所有的 Polycom CMA Desktop 用户名均采用以下格式: 您的域名用户名。若要获得有关用户名的帮助, 请联系 Polycom CMA Desktop 管理员。



2 单击“登录”。

应答呼叫









请执行以下操作之一:

- 单击“应答”以接受呼叫。
- 单击“忽略”以拒绝呼叫。

添加人员至联系人列表

- 1 单击  打开目录。
- 2 开始输入姓名。
 - 若 CMA Desktop 已配置为自动搜索, 您输入时将会看到包含输入字符的联系人。
 - 如果 CMA Desktop 配置为采用手动搜索, 单击“搜索”按钮开始搜索。
- 3 单击姓名, 然后单击“添加至联系人”。
- 4 Polycom CMA Desktop 发出加入联系人列表的邀请, 您的新联系人将以  标识。接受邀请后, 该图标将更改为显示状态。




了解显示状态图标

	可进行视频呼叫。
	可进行视频呼叫, 但当前闲置。
	此视频系统没有可用的显示状态, 但可以接收呼叫。
	在视频呼叫中, 可接受额外的视频呼叫。
	在视频呼叫中或不接受呼叫 (请勿打扰)。
	下线或不可进行视频或聊天。
	受邀加入您的“联系人”列表。并无可用的显示状态。
	可进行聊天。


发起呼叫

从“联系人”列表：


请执行以下操作之一：

- 单击“联系人”以发起视频呼叫。如果不支持视频，则发起音频呼叫。如果视频和音频都不可用，则打开聊天窗口。
- 单击  以发起视频呼叫，或单击  进行聊天。
- 如果 CMA Desktop 被配置为包括“最近呼叫”作为“联系人”列表组，则单击  以打开“最近呼叫”组 and 选择联系人。


从“目录”：

- 单击 ，然后键入您想要查找的姓名。
- 单击姓名，然后单击“呼叫”开始呼叫。
- 若该联系人同时拥有视频会议系统和 Polycom CMA Desktop，请在两者中选择一个进行呼叫。

若要手动输入信息：

- 在主窗口底部的字段中输入呼叫信息。输入时，系统将从您的“联系人”列表和“最近呼叫”中查找匹配的条目。如果系统找到您需要的名称，您可以单击该名称以将其选中。
- 单击  以启动呼叫。





若要呼叫网桥上的虚拟会议室：

- 请执行以下操作之一：
 - 若 Polycom CMA Desktop 和虚拟会议室注册到相同的 Polycom CMA 服务器，请输入分机号 (E.164 地址)。
 - 输入以下格式的地址：E.164@IP_Address。
如：1000@11.12.13.14。
 - 输入以下格式的地址：IP_Address##E.164。
如：11.12.13.14##1000。
 - 双击 Callto：会议邀请中的链接。
- 单击  以启动呼叫。

使用来电工具栏

	挂断电话。
	打开聊天窗口。
	将麦克风设为静音。
	调节音量。
	显示演示文稿。
	切换画中画 (PIP)。
	以全屏模式观看视频。
	调整远端摄像机。
	显示调音板。

显示演示文稿。

- 单击工具栏上的 。
- 请执行以下操作之一：
 - 单击  “发送监视器”。如果您的计算机在双监视器配置下运行，则为要显示的监视器单击 。
其他站点看到的内容与您监视器上的内容相同。
 - 单击  “变焦”以显示选择框并调整大小（若需要）。
其他站点只会看到选择框所包括的内容。

版权所有 © 2010 Polycom, Inc.
Polycom 和 Polycom 徽标是 Polycom, Inc. 的注册商标，
Polycom CMA Desktop™ 是 Polycom, Inc. 的商标。
3725-30065-001/A
2010 年 3 月



▶ Polycom CMA Desktop 的快速参考