

► Советы по использованию систем Polycom CMA Desktop для Mac OS X

Изменить состояние присутствия

См. сведения о присутствии абонентов Локального каталога

Для добавления контакта щелкните правой кнопкой мыши в любом месте

Щелкните контакт для заказа вызова или отправки сообщения

Развернуть или свернуть группу. Для создания новой группы щелкните правой кнопкой мыши.

Просмотр принятых и заказанных вызовов

Отправить сообщение выбранному абоненту

Повесить трубку

Для вызова введите IP-адрес, добавочный номер (адрес E.164), или URL; Укажите тип вызова: H.323 или SIP

Скрыть или отобразить собственное видео

Поиск в Каталоге

Повесить трубку

Регулировка громкости

Отключение микрофона

Выбор камеры

Продемонстрировать презентацию

О системе Polycom CMA Desktop

Система Polycom CMA Desktop позволяет соединяться с абонентами, использующими Polycom CMA Desktop или другие системы видеоконференцсвязи. Вы можете демонстрировать презентации и другой контент участникам видеовызовов, а также общаться в чате с пользователями Polycom CMA Desktop, которые разрешили вам видеть их состояние присутствия. Абоненты Polycom CMA Desktop, не имеющие камер, могут участвовать в чате и аудиовызовах.



Для получения справки о системе Polycom CMA Desktop, щелкните меню приложений и выберите пункт **Справка** или нажмите комбинацию клавиш **COMMAND+SHIFT+H**.

Выполнение входа

В зависимости от сетевых настроек Polycom CMA Desktop, имя пользователя и пароль Polycom CMA Desktop могут предоставляться автоматически. Если учетные данные предоставляются автоматически, просто щелкните **Вход**.

Имя пользователя и пароль можно также ввести вручную.

- 1 Введите имя пользователя и пароль системы Polycom CMA Desktop.

Все имена пользователя системы Polycom CMA Desktop вводятся в формате `ВашДомен\ВашеИмяПользователя`. Для получения помощи относительно имени пользователя обратитесь к администратору системы Polycom CMA Desktop.

- 2 Щелкните **Вход**.

Ответ на вызов

Выполните одно из действий:

- Для ответа на вызов нажмите **Ответ**.
- Для отказа нажмите **Игнор**.

Добавление абонентов в Локальный каталог

- 1 Щелкните для открытия каталога.
- 2 Начните ввод имени. По мере ввода символов будут отображаться записи, содержащие эти символы.
- 3 Щелкните по имени, затем щелкните **Добавить в контакты**.
- 4 Система Polycom CMA Desktop отправляет приглашение на добавление в ваш Локальный каталог, новый контакт обозначается символом . После принятия приглашения значок изменяется на отображение присутствия.

О значках присутствия




	Доступен для видеовызова.
	Доступен для видеовызова, в настоящее время в режиме ожидания.
	Отображение присутствия невозможно для этой видеосистемы, но систему можно вызвать.
	В состоянии видеовызова и может принять дополнительный вызов.
	В состоянии видеовызова или не принимает вызовов (Не беспокоить).
	В автономном режиме, видеовызов или чат невозможны.
	Приглашен присоединиться к списку абонентов в вашем Локальном каталоге. Состояние присутствия пока недоступно.
	Доступен для чата.
	Доступен для чата, в настоящее время в режиме ожидания.




Выполнение вызова

Из Локального каталога:


Выполните одно из действий:

- Для заказа видеовызова дважды щелкните контакт. Если видео не поддерживается, начнется аудиовызов. Если обе вышеуказанные функции недоступны, откроется окно чата.
- Щелкните по значку  для заказа видеовызова. Щелкните по значку  для начала чата.
- Если система CMA Desktop настроена на добавление последних вызовов как группы локального каталога, щелкните по значку  для открытия группы Последние вызовы, и щелкните контакт.


Из Каталога:

- 1 Щелкните по значку  и начните ввод требуемого имени.
- 2 Для начала вызова щелкните по имени, затем щелкните **Вызов**.
- 3 Если вызываемый абонент располагает и системой видеоконференцсвязи, и системой Polycom CMA Desktop, выберите систему для вызова.

При помощи ввода информации вручную:

- 1 Введите информацию для вызова в поле внизу главного окна. По мере ввода система находит совпадающие записи в Локальном каталоге и в списке Последние вызовы. Если система нашла необходимое имя, щелкните его для выбора.
- 2 Укажите протокол H.323 или SIP для использования в вызове. (необязательно)
- 3 Для начала вызова щелкните .





Путем вызова виртуальной комнаты собраний на мосту:

- 1 Выполните одно из действий:
 - Если система Polycom CMA Desktop и виртуальная комната собраний зарегистрированы на одном сервере Polycom CMA, введите добавочный номер (адрес E.164).
 - Введите адрес в таком формате: E.164@IP_адрес. Например, 1000@11.12.13.14.
 - Введите адрес в таком формате: IP_адрес##E.164. Например, 11.12.13.14##1000.
 - Дважды щелкните по ссылке Callto: в приглашении на собрание.
- 2 Для начала вызова щелкните .

Использование панели инструментов в состоянии вызова


	Повесить трубку.
	Открыть окно чата.
	Регулировка громкости.
	Отключение микрофона.
	Выбор камеры.
	Продемонстрировать презентацию.
	Переключение PIP (картинка в картинке).
	Просмотр полноэкранного видео.
	Настройка камеры удаленного абонента.
	Отображение тональной клавиатуры.

Демонстрация презентации

- 1 На панели инструментов щелкните .
- 2 Выполните одно из действий:
 - Щелкните  **Отправить монитор**. Если компьютер работает в конфигурации с двумя мониторами, выберите монитор для отображения щелчком по значку . Другие абоненты увидят контент так, как он отображается на вашем мониторе.
 - Для отображения и настройки прямоугольника выделения щелкните  **Масштаб**. Другие абоненты будут видеть только контент, находящийся в области выделения.

Авторское право © 2011 Polycom, Inc.
Polycom® и логотип Polycom являются зарегистрированными торговыми марками. Polycom CMA Desktop™ является торговой маркой Polycom, Inc.
3725-82906-001/A
Октябрь 2011 г.



 **Советы по использованию системы Polycom CMA Desktop для Mac OS X**