

▶ Polycom HDX 系統暨 Polycom Touch Control 裝置快速秘訣



如需了解如何設定和使用系統，請參考 support.polycom.com。

撥打視訊電話

若要輸入名稱或號碼：

- 1 在主畫面上點一下 「撥打電話」。
- 2 輸入撥號資訊。若要輸入字母，請點一下 「鍵盤」。
若要退格，請點一下 「刪除」。
- 3 點一下 「呼叫」可打電話。

若要從「目錄」打電話：

- 1 在主畫面上點一下 「搜尋目錄」。
- 2 捲動到您要的聯絡資訊，或點一下「搜尋」欄位，開始輸入名稱。
- 3 點一下聯絡資訊即可打電話。點一下 「資訊」即可查詢聯絡資訊的詳細資訊。

若要從「我的最愛」打電話：

- 1 在主畫面上點一下 「撥打電話」，然後選取「我的最愛」。
- 2 捲動到您要通話的聯絡資訊，然後點一下即可撥打電話。點一下 「資訊」即可查詢聯絡資訊的詳細資訊。

若要從「最近通話記錄」打電話：

- 1 在主畫面上點一下 「撥打電話」，然後選取「最近通話記錄」。
- 2 捲動到您要通話的聯絡資訊，然後點一下即可撥打電話。點一下 「資訊」即可查詢聯絡資訊的詳細資訊。

若要從「行事曆」打電話：

- 1 在主畫面上點一下 「行事曆」。
- 2 點一下「立刻參加」可撥號參加會議，或點一下 「資訊」查詢會議的詳細資訊。

接聽來電

若 Polycom HDX 系統無法自動接聽來電，請在來電時點一下「接聽」或「忽略」。

撥打多方通話

若要撥打多方通話，請在第一通電話接通後，在通話畫面上點一下「新增呼叫」。

結束通話

若要掛斷電話，請在通話畫面上點一下「掛斷」。

控制音量與麥克風

通話期間可在通話畫面和其他畫面的最上方控制音量。若不在通話中，則點一下主畫面上的




點一下或拖移「音量」滑動桿，就能更改您這邊的通話音量。點一下 「靜音/取消靜音」可控制麥克風。

選取或調整攝影機


- 1 在通話畫面或主畫面上點一下 「攝影機」。
- 2 如果您正在通話，點一下「近端」或「遠端」即可選取控制近端或遠端。
- 3 點一下「選取攝影機」，然後點一下攝影機或您要選取的其他視訊來源。
- 4 點一下「控制攝影機」，然後點一下方向按鈕或縮放按鈕，即可調整攝影機。

顯示內容

若要顯示連接到 HDX 系統的來源系統內容：

- 1 在通話畫面或主畫面上點一下  「顯示內容」。
- 2 點一下視訊來源即可開始顯示內容。再點一下可停止顯示內容。

若要顯示連接到 Polycom Touch Control 的電腦內容：

- 1 將電腦連接到 Polycom Touch Control 底下的 USB 連接埠。
- 2 在電腦上接受系統提示，啟動 People+Content™ IP。
- 3 開啓要顯示的內容，然後在 People+Content IP 中按一下 .

調整視訊配置


在通話畫面上點一下「配置」。若通話畫面沒有「配置」索引標籤，就無法在您那邊更改視訊配置。

- 點一下「在內」或「在外」，即可更改子畫面的位置。
- 點一下「交換畫面」可讓近端視訊和遠端視訊互換。
- 點一下螢幕中央，即可循環切換 HDX 系統監視器的不同配置。
- 點一下「多站台配置」索引標籤，選擇由橋接器主持通話時的其他配置。

查看 HDX 系統的 IP 位址

- 1 在主畫面上點一下  「系統」。
- 2 點一下「HDX 系統」索引標籤。「IP 視訊號碼」可顯示 HDX 系統位址。

Polycom Touch Control 開機和關機

- 1 在主畫面上點一下  「使用者設定值」。
- 2 捲動到「電源」。
- 3 選取「Touch Control 電源」。
- 4 在出現的功能表中選取選項，使 Polycom Touch Control 重新啓動或關機。若您選擇切掉 Polycom Touch Control 的電源，則必須拔下電源線然後重新接上，才能重新開機。

觸控式螢幕會在沒有活動的 2 分鐘後進入睡眠狀態。點一下螢幕即可喚醒。

秘訣與技巧

- 您必須知道要撥打的站台名稱或號碼。
- 開會前請先接好並測試所有新裝的設備。
- 調整攝影機，讓遠端站台能看到您。讓螢幕顯示與會人員，而非會議桌、椅、牆壁、燈具或地板。
- 請確認是否能看到遠端與會者的影像，並聽到他們的聲音。
- 會議開始時介紹所有與會者。
- 以正常的聲音講話，切忌嘶吼。發言時姿勢要自然。
- 切勿拍麥克風或在麥克風附近摩擦紙張。移動麥克風前請先靜音。多方通話時，請在不講話期間將麥克風靜音。



快速秘訣

Polycom® HDX® 系統暨
Polycom® Touch Control
裝置