

Kurzreferenz für Polycom® RealPresence Trio™ -Systeme

3725-85087-001 | UC-Software ab 5.5.2AA | September 2017

Diese Kurzreferenz gilt für die Systeme Polycom® RealPresence Trio™ 8500 und 8800.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionen finden Sie im Handbuch für Polycom RealPresence Trio, das Sie beim [Polycom-Voice-Support](#) herunterladen können.

Daten eingeben

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Daten in Felder eingeben.


So verwenden Sie die Bildschirmtastatur:

- » Tippen Sie auf ein Textfeld oder auf .

Anrufe tätigen

Sie können Anrufe über die Kontaktliste, die Liste der letzten Anrufe oder die Favoriten tätigen.

So tätigen Sie einen Anruf:

- » Führen Sie auf dem Startbildschirm eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie auf **Anruf tätigen**. Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Tippen Sie auf einen Favoriten.
 - Tippen Sie auf **Kontakte**. Wählen Sie ein Verzeichnis und dort einen Kontakt aus und tippen Sie auf **Wählen**.
 - Tippen Sie auf **Letzte Anrufe** und wählen Sie einen Kontakt aus.

Der Kontakt wird automatisch angewählt.

Anrufe annehmen

Sie können eingehende Anrufe annehmen oder ablehnen.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- » Tippen Sie auf  **Annehmen**.

Anrufe beenden

Sie können nur aktive Anrufe beenden.

So beenden Sie einen aktiven Anruf:

- » Tippen Sie auf  **Auflegen**.

Zum Auflegen eines gehaltenen Anrufs müssen Sie den Anruf zuerst fortsetzen.


So beenden Sie einen gehaltenen Anruf:

- » Tippen Sie auf  **Fortsetzen** >  **Auflegen**.

Anrufe halten und fortsetzen

Sie können aktive Audio- oder Videoanrufe halten und später fortsetzen.

So halten Sie einen Anruf:

- » Tippen Sie auf  **Halten**.

So setzen Sie einen Anruf fort:

- » Tippen Sie auf  **Fortsetzen**.

An einer geplanten Besprechung teilnehmen

Fünf Minuten vor dem Beginn einer Besprechung wird eine Besprechungserinnerung auf dem Telefon angezeigt. Sie können über den Kalender oder die Besprechungserinnerung an einer geplanten Besprechung teilnehmen.

So treten Sie einer Besprechung über den Kalender bei:

- » Tippen Sie auf **Kalender** und anschließend bei der gewünschten Besprechung auf **Teilnehmen**.

So treten Sie einer Besprechung über eine Besprechungserinnerung bei:

- » Tippen Sie auf **Teilnehmen**, wenn die Besprechungserinnerung angezeigt wird.

Telefonkonferenzen starten


Sie können eine Telefonkonferenz starten, um mit bis zu vier Kontakten gleichzeitig zu telefonieren.

So starten Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Rufen Sie eine Kontaktperson an.
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen**. Geben Sie die Rufnummer eines Kontakts ein oder wählen Sie einen Kontakt unter **Kontakte** oder **Letzte Anrufe** aus.
Der Kontakt wird zur Konferenz hinzugefügt, sobald er abnimmt.

Sie können auch einen aktiven und einen gehaltenen Anruf zur Konferenz zusammenfügen.


So fügen Sie zwei Anrufe zu einem Konferenzanruf zusammen:

- » Wählen Sie auf dem Anruf-Bildschirm zwei Anrufe aus und tippen Sie auf  **Anrufe zusammenführen**.

Telefonkonferenzen



Wenn Sie eine Telefonkonferenz starten, können Sie alle oder einzelne Teilnehmer stummschalten und Teilnehmer aus der Konferenz entfernen.

So schalten Sie alle Konferenzteilnehmer stumm:

- » Tippen Sie auf den Namen der Konferenz und anschließend auf  **Alle stumm**, um alle Teilnehmer stummschalten.

So verwalten Sie einzelne Konferenzteilnehmer:

- » Tippen Sie auf einen Teilnehmer und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf  **Stummschalten**, um den Teilnehmer stummschalten.
- Tippen Sie auf  **Auflegen**, um den Teilnehmer aus der Konferenz zu entfernen.

Letzte Anrufe anzeigen

Sie können getätigte, empfangene und verpasste Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie die letzten Anrufe an:

- » Tippen Sie auf **Letzte Anrufe**.

Kontaktverzeichnis anzeigen

Sie können das Kontaktverzeichnis anzeigen und Kontakte dazu hinzufügen.

So zeigen Sie das Kontaktverzeichnis an:

- » Gehen Sie zu **Kontakte > Kontaktverzeichnis**.



So fügen Sie einen Kontakt zum Kontaktverzeichnis hinzu:

- 1 Tippen Sie im Kontaktverzeichnis auf .
- 2 Geben Sie die Kontaktinformationen ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Favoriten hinzufügen

Sie können Kontakte als Favoriten speichern. Alle Favoriten werden auf der Startseite angezeigt.

So fügen Sie einen Favoriten hinzu:


- 1 Gehen Sie zu **Kontakte > Kontaktverzeichnis** und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm Details auf .
Das Favoriten-Symbol wird blau angezeigt .
Der Kontakt wird zur Startseite hinzugefügt.


Als Favoriten markierte Kontakte werden am Anfang des Kontaktverzeichnisses angezeigt.

Mikrofon stummschalten

Sie können das Mikrofon jederzeit stummschalten.

So schalten Sie Ihr Mikrofon stumm:

- » Tippen Sie auf  **Stumm** oder tippen Sie auf die Stummschalttasten auf dem System oder dem Mikrofon.

Das Stummschaltensymbol wird rot angezeigt  und die Stummschalttasten leuchten rot.

Lautstärke regeln

Sie können den Lautstärkepegel für Anrufe und für das Telefonklingeln mit den Lautstärkeketasten einstellen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- » Tippen Sie auf die Tasten „Lauter“ + oder „Leiser“ –.

Bluetooth-Geräte koppeln

Wenn Bluetooth aktiviert wurde, können Sie Telefone oder Tablets mit Bluetooth-Unterstützung mit dem Konferenztelefon koppeln.

So koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät:

- » Aktivieren Sie auf dem Gerät Bluetooth. Wählen Sie das RealPresence Trio aus der Liste der verfügbaren Systeme und Geräte aus.

Bluetooth-Geräte über NFC koppeln

Wenn Bluetooth und NFC aktiviert wurden, können Sie Telefone oder Tablets mit NFC- und Bluetooth-Unterstützung mit dem RealPresence Trio 8800 koppeln.

So koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät über NFC:

- 1 Aktivieren Sie NFC auf dem Gerät.
- 2 Tippen Sie auf das NFC-Symbol auf dem System und halten Sie das Gerät zwei Sekunden lang darüber.
- 3 Überprüfen Sie, dass das Gerät mit dem RealPresence Trio 8800 gekoppelt wurde.

Anrufe über Bluetooth tätigen

Wenn Ihr Mobiltelefon über Bluetooth oder NFC mit dem RealPresence Trio gekoppelt ist, können Sie

einen Anruf mit dem Mobiltelefon tätigen und das System als Freisprechanlage für den Anruf verwenden.




So tätigen Sie einen Anruf über Bluetooth:

- 1 Rufen Sie auf dem Telefon einen Kontakt an.
- 2 Wählen Sie auf dem Anruf-Bildschirm das RealPresence Trio als Audio-Quelle aus.

Content präsentieren

Wenn ein RealPresence Trio Visual+ an einen Bildschirm angeschlossen und mit dem RealPresence Trio 8800 gekoppelt ist, können Sie Content über Polycom® RealPresence® Desktop (auf Notebooks) oder Polycom® RealPresence® Mobile (auf Tablets) anzeigen. Sie können RealPresence Desktop unter support.polycom.com/rpd und RealPresence Mobile im App-Store des Tablets herunterladen.

So zeigen Sie Inhalte mit RealPresence Desktop oder RealPresence Mobile an:

- 1 Öffnen Sie die Anwendung auf dem Computer oder dem Tablet.
- 2 Gehen Sie zu  **Einstellungen > SmartPairing**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für **SmartPairing aktivieren** und **Automatische Erkennung** und klicken Sie auf **OK** bzw. **Fertig**.
- 4 Wählen Sie  und anschließend **Content teilen**.
- 5 Wählen Sie den Namen bzw. die IP-Adresse des Systems aus und wählen Sie **Koppeln**.
Wenn das System nicht aufgeführt ist, geben Sie die IP-Adresse des Systems ein und wählen Sie **Koppeln**.
Tippen Sie in **RealPresence Mobile** auf **Manuell koppeln**, geben Sie die IP-Adresse des Systems ein und tippen Sie auf **Los**.
- 6 Wählen Sie einen Bildschirm oder eine Anwendung aus, die geteilt werden soll.
In **RealPresence Desktop** wird Content automatisch präsentiert.
- 7 Tippen Sie in **RealPresence Mobile** auf , um Content zu präsentieren.