

# Polycom® RealPresence Trio™ システムのクイックヒント

3725-85093-001 | UC ソフトウェア 5.5.2AA 以降 | 2017 年 9 月


このクイックヒントは、Polycom® RealPresence Trio™ 8500 および 8800 システムに適用されます。

利用可能な機能の詳細については、[Polycom Voice Support](#) にある『*Polycom RealPresence Trio Solution ユーザガイド*』をご参照ください。

## データの入力

オンスクリーンキーボードを使用して、情報を入力することができます。


オンスクリーンキーボードを使用するには:

- » テキストフィールドをタップするか、 をタップします。

## 通話の発信

[連絡先]、[最近の通話] から連絡先に、またはお気に入りに通話を発信できます。


通話を発信するには:

- » ホーム画面で、次のいずれかを行います。
  - [通話の発信] をタップして電話番号を入力し、 をタップします。
  - [お気に入り] をタップします。
  - [連絡先] をタップし、ディレクトリを選択して、連絡先を選択し、[ダイヤル] をタップします。
  - [最近の通話] をタップし、連絡先を選択します。連絡先の番号が自動的にダイヤルされます。

## 通話への応答

着信通話に応答することも、拒否することもできます。


通話に応答するには:

- »  [応答] をタップします。

## 通話の終了

終了できるのはアクティブな通話のみです。

アクティブな通話を終了するには:

- »  [通話終了] をタップします。

保留中の通話を終了するには、まず通話を再開します。

保留中の通話を終了するには:

- »  [再開] >  [通話の終了] の順にタップします。


## 通話の保留と再開

アクティブな音声通話またはビデオ通話を保留にして、準備ができてから通話を再開することができます。

通話を保留にするには:

- »  [保留] をタップします。

通話を再開するには:

- »  [再開] をタップします。

## スケジュール済み会議への参加

会議の開始 5 分前になると、電話機に会議の通知が表示されます。カレンダーまたは会議リマインダーからスケジュール済み会議に参加することができます。

カレンダーから会議に参加するには:

- » [カレンダー] をタップし、目的の会議の [参加] をタップします。

会議リマインダーから会議に参加するには:

- » 会議リマインダーが表示されたら、[参加] をタップします。

## 会議通話を開始する


最大 4 つの連絡先を含む会議通話を開始できます。

会議通話を開始するには:

- 1 連絡先に通話を発信します。
- 2 [追加] をタップして連絡先の番号を入力するか、[連絡先] または [最近の通話] から連絡先を選択します。応答後、連絡先が会議に追加されます。

会議通話にアクティブな通話を参加させることも、保留中の通話を参加させることもできます。


2 つの通話を会議通話に参加させるには:

- » [通話] 画面で、2 つの通話を選択して  [通話のマージ] をタップします。



## 会議通話の管理

会議通話を開始したら、参加者を全員または個別にミュートにしたり、通話から参加者を削除したりすることができます。

すべての会議参加者をミュートするには:

- » すべての参加者をミュートにする会議の名前をタップしてから、 [すべてミュート] をタップします。

参加者を個別に管理するには:

- » 参加者をタップしてから、次のいずれかを行います。
  - 参加者をミュートにするには、 [ミュート] をタップします。
  - 通話から参加者を削除するには、 [通話終了] をタップします。

## 最近の通話の閲覧

発信通話、着信通話、および不在着信を閲覧することができます。

### 最近の通話を閲覧するには:

- » [最近の通話] をタップします。

## 連絡先リストの閲覧

連絡先リストの連絡先を閲覧することも、連絡先リストに連絡先を追加することもできます。

### 連絡先リストを閲覧するには:

- » [連絡先] > [連絡先リスト] に移動します。


### 連絡先を連絡先リストに追加するには:


- 1 [連絡先リスト] で、 をタップします。
- 2 連絡先の情報を入力し、[保存] をタップします。

## [お気に入り] の追加

お気に入りとして連絡先を追加することができます。すべてのお気に入りは、ホーム画面に表示されます。

### [お気に入り] を追加するには:

- 1 [連絡先] > [連絡先リスト] に移動し、連絡先を選択します。
- 2 [詳細] 画面で、 をタップします。


[お気に入り] アイコンが青  に変わり、連絡先がホーム画面に追加されます。

[お気に入り] として追加された連絡先は、[連絡先リスト] の先頭に表示されます。

## マイクのミュート

いつでもマイクをミュートにすることができます。

### マイクをミュートするには:

- » システムやマイクにある  [ミュート] またはミュートキーをタップします。

ミュートアイコンは赤  に変わり、ミュートキーは赤く光ります。

## 音量の調節

通話の音量や、着信通話の呼出音の音量を調整するには、音量キーを使用します。

### 音量を調節するには:

- » + [音量大] または - [音量小] ボタンをタップします。

## Bluetooth デバイスの接続

Bluetooth が有効な場合、Bluetooth 対応の電話機やタブレットを音声会議システムとペアリングして接続することができます。

### Bluetooth デバイスを接続するには:

- » デバイスで、Bluetooth をオンにし、使用可能なシステムおよびデバイスのリストで、RealPresence Trio を選択します。

## NFC を使用した Bluetooth デバイスの接続

Bluetooth および NFC が有効な場合、NFC 対応の Bluetooth 電話機やタブレットを RealPresence Trio 8800 システムに接続することができます。

### NFC を使用して Bluetooth デバイスを接続するには:

- 1 デバイスで NFC を有効にします。
- 2 システムにある NFC 記号を 2 秒間タップし続けます。
- 3 デバイスがペアリングされ、RealPresence Trio 8800 に接続されたことを確認します。

## Bluetooth 経由での通話の発信

Bluetooth または NFC を使用して RealPresence Trio システムに携帯電話を接続すると、携帯電話で通話を発信し、システムを通話のスピーカーフォンとして使用することができます。

### Bluetooth 経由で通話を発信するには:

- 1 携帯電話で、連絡先へ通話を発信します。
- 2 [通話] 画面で、RealPresence Trio を音声ソースとして選択します。

## コンテンツの表示

RealPresence Trio Visual+ がモニターに接続されており、RealPresence Trio 8800 システムとペアリングされている場合、ラップトップ上の Polycom® RealPresence® Desktop またはタブレット上の Polycom® RealPresence® Mobile を使用して、コンテンツを表示することができます。どちらのアプリケーションも取得していない場合、[support.polycom.com/rpd](https://support.polycom.com/rpd) から RealPresence Desktop をダウンロードするか、タブレットのアプリケーションストアから RealPresence Mobile をダウンロードすることができます。

### RealPresence Desktop または RealPresence Mobile を使用してコンテンツを表示するには:

- 1 Desktop または Mobile アプリケーションを開きます。
- 2  [設定] > [SmartPairing] に移動します。
- 3 [SmartPairing が有効] と [自動検出] のチェックボックスをクリックするかタップし、[OK] または [完了] をクリックします。
- 4  を選択して、[コンテンツの共有] を選択します。
- 5 システムの名前または IP アドレスを選択して、[ペアリング] を選択します。  
リスト内にシステムが見つからない場合は、システムの IP アドレスを入力して、[ペアリング] を選択します。
- RealPresence Mobile で、[手動ペアリング] をタップしてから、システムの IP アドレスを入力し、[実行] をタップします。
- 6 共有するモニターまたはアプリケーションを選択します。  
RealPresence Desktop の場合、コンテンツが自動的に表示されます。
- 7 RealPresence Mobile の場合、 をタップしてコンテンツを表示します。