

Polycom® RealPresence Trio™ 빠른 사용 안내서 Skype for Business 환경

3725-85102-001 | UC Software 5.5.2AA 이상 | 2017 년 9 월

이 빠른 사용 안내서는 Skype for Business 에 등록되거나 Skype for Business 를 이용하는 PC 에 연결된 Polycom® RealPresence Trio™ 8500 및 8800 시스템에 대한 것입니다.

Polycom RealPresence Trio Solution 8800 사용자 안내서를 Polycom Voice Support 에서 실행하여 사용 가능한 기능에 대한 추가 정보를 확인하십시오.

Skype for Business 로그인

전화기에서 Skype for Business 계정에 로그인할 수 있습니다.

Skype for Business 에 로그인하려면:

- 1 로그인 > 사용자 자격 증명을 누르십시오.
- 2 Skype for Business 자격 증명을 입력하십시오.
 - 로그인 주소 user@domain.com
 - 도메인 공란으로 비워둬
 - 사용자 user@domain.com
 - 암호
- 3 로그인을 누르십시오.

Skype for Business 에서 로그아웃하려면:

- » 로그아웃을 누르십시오.

예정 회의 참가

회의 시작 5 분 전과 1 분 전에 전화기에 회의 알림이 표시됩니다. 달력 또는 전화기 홈 페이지의 회의 알림을 통해 회의에 참가할 수 있습니다.

달력에서 회의에 참가하려면:

- » 달력을 누른 후 참가를 눌러 회의에 참가하십시오.

회의 알림에서 회의를 참가하려면:


- » 회의 알림이 표시되면 참가를 누르십시오.

임의의 Skype for Business 전화 회의 시작하기

Skype for Business 연락처나 전화기의 연락처 그룹과 Skype for Business 전화 회의를 시작할 수 있습니다.

시스템 설정 및 사용에 관한 자세한 내용은 지원 페이지 (support.polycom.com) 를 참조하십시오 .

Skype for Business 전화 회의를 시작하려면:

- 1 지금 회의 > 추가를 누르십시오.
- 2 연락처의 번호를 입력한 후  를 누르거나 연락처 또는 최근 통화에서 연락처를 선택하십시오.
- 3 추가를 눌러 추가 연락처를 추가하십시오.

Skype for Business 연락처 그룹과 회의 통화를 시작하려면:

- 1 연락처 > 그룹을 누르십시오.
- 2 그룹을 선택한 후 모두 다이얼을 선택하십시오.

디렉토리에서 Skype for Business 연락처로 전화 걸기

전화기에서 Skype for Business 디렉토리의 연락처를 검색할 수 있습니다.

Skype for Business 디렉토리를 검색하려면:

- 1 연락처 > 연락처 검색을 누르십시오.
- 2 연락처 검색 파일을 누르고 연락처의 이름 또는 성을 입력하십시오. 자동으로 검색 결과가 표시됩니다.

연락처에 전화를 걸거나 연락처 디렉토리에 연락처를 추가할 수 있습니다.

Skype for Business 디렉토리의 연락처에 전화를 걸려면:

- » 연락처를 찾은 후, 다이얼을 누르십시오.

Skype for Business 디렉토리의 연락처를 저장하려면:

- » 연락처를 찾은 후, 연락처로 추가를 누르십시오.

Skype for Business 즐겨찾기 추가

Skype for Business 연락처를 홈 화면에 표시되는 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.

Skype for Business 연락처를 즐겨찾기에 추가하려면:

- » RealPresence Trio 와 같은 Skype for Business 계정으로 로그인한 Skype for Business 클라이언트에서,

연락처를 오른쪽 클릭한 후 즐겨찾기에 추가를 클릭하십시오.

Skype for Business 연락처 추가

Skype for Business 연락처를 전화기의 연락처 목록에 추가할 수 있습니다.


Skype for Business 연락처를 전화에 추가하려면:

- 1 연락처 > 추가를 누르십시오.
- 2 연락처의 이메일 주소를 입력하고 제출을 누르십시오.

Skype for Business 연락처의 정보 보기

연락처 이름, 현재 상태, 조직, 직장 번호, 휴대폰 번호, 음성 메일 등의 정보를 연락처 상세 정보 화면에서 볼 수 있습니다.

연락처 상세 정보를 보려면:

- 1 연락처 > 연락처로 이동하십시오.
- 2 연락처를 선택한 후  를 누르고 정보를 누르십시오.

현재 상태 업데이트

현재 상태 정보는 사용자의 연락 가능 여부와 활동 여부를 연락처들에게 보여줍니다. 사용자의 상태 정보는 전화기를 사용하고 있거나 활동이 없을 때 자동으로 업데이트됩니다.

현재 상태를 업데이트하려면:

- » 설정 > 기능 > 내 상태로 이동하여 원하는 현재 상태를 선택하십시오.

재설정을 선택하면, 통화 가능 상태로 현재 상태를 바꿀 수 있습니다.

착신 전환

걸려온 전화를 다른 Skype for Business 연락처 또는 사용자의 음성 메일로 착신 전환할 수 있습니다.

수신 통화를 연락처로 착신 전환하려면:

- 1 **설정 > 기능 > 착신 전환 > 연락처로 착신 전환**으로 이동하십시오.
- 2 연락처의 번호를 입력한 후 **확인**을 누르거나 **연락처**를 눌러 연락처를 선택한 후 **착신 전환**을 누르십시오.

수신 통화를 음성 메일로 착신 전환하려면:


- » **착신 전환 > 음성 메일로 착신 전환**을 누르십시오.

통화 중 콘텐츠 발표

RealPresence Trio Visual+이 TV 모니터와 연결되었고 RealPresence Trio 8800 과 연동된 경우, Skype for Business 영상 통화 중 콘텐츠를 발표할 수 있습니다. 콘텐츠를 발표하려면 노트북의 Skype for Business 클라이언트를 이용하여 통화나 회의에 참가하고 발표해야 합니다.

참고: Skype for Business 클라이언트는 통화 참가자와 동일한 계정을 이용할 수 없습니다.

영상 통화 중 콘텐츠를 표시하려면:


- 1 Skype for Business 클라이언트에서 통화에 참여하거나, RealPresence Trio 에서 Skype for Business 클라이언트를 회의에 추가하십시오.
- 2 발표 아이콘  를 클릭한 후 콘텐츠 표시 방법을 선택하십시오.

통화 중이 아닐 때 콘텐츠 발표

RealPresence Trio Visual+이 TV 모니터와 연결되었고 RealPresence Trio 8800 과 연동된 경우, Skype for Business 영상 통화 중이 아닐 때도 콘텐츠를 발표할 수 있습니다.

통화 중이 아닐 때 콘텐츠를 발표하려면:


- 1 Skype for Business 클라이언트에서 검색 필드에 회의실 이름이나 RealPresence Trio 솔루션을 입력한 후, 회의실을 오른쪽 클릭하고, **IM 전송**을 클릭하십시오.

- 2 대화창에서 발표 아이콘  를 선택한 후 **데스크탑 발표**나 **응용 프로그램 발표**를 선택하십시오.

USB 를 통해 음성 통화 연결

RealPresence Trio 8800 시스템이 USB 를 통해 설치된 컴퓨터에 연결되면, 시스템을 Skype for Business 통화의 오디오 장치로 이용할 수 있습니다. 시스템에서 Skype for Business 통화를 대기/재개할 수 있고, 음을 소거할 수 있습니다.

Skype for Business 음성 통화를 걸려면:

- 1 Skype for Business 클라이언트에서 다음 중 하나를 실행하십시오.
 -  를 선택하고 전화를 걸 연락처까지 스크롤합니다.
 - 검색 필드에 연락처 이름을 입력합니다.
- 2 연락처를 오른쪽 클릭하고 **통화 > Skype for Business 통화**를 클릭합니다.

비디오 레이아웃 변경

RealPresence Trio 8800 시스템에서 영상 통화 중에는, 상대방 비디오를 **일반(기본값)**, **전체 화면**, **자르기로** 조정할 수 있습니다.

비디오 레이아웃을 변경하려면:

- 1 **설정 > 기본 > 비디오 > 비디오 화면 모드**로 이동하십시오.
- 2 **비디오 화면 모드(전체 화면)**를 누르십시오.
- 3 **일반, 전체, 자르기** 중 선택하십시오.
- 4 **저장**을 누르십시오.