

Руководство по быстрому запуску систем Polycom® RealPresence Trio™

3725-85091-001 | UC Software версии не ниже 5.5.2AA | Сентябрь 2017 г.

Это руководство по быстрому запуску относится к системам Polycom® RealPresence Trio™ 8500 и 8800.

Для получения дополнительной информации о функциях см. *Руководство пользователя решения Polycom RealPresence Trio* в разделе [Polycom Voice Support](#).

Ввод данных

Для ввода можно использовать экранную клавиатуру.


Использование экранной клавиатуры:

- » Коснитесь в текстовом поле или коснитесь .

Выполнение вызовов

Можно вызывать контакты из списков "Контакты", "Последние вызовы" или "Избранное".

Выполнение вызова:

- » На стартовой странице выполните одно из следующих действий:
 - Коснитесь **Заказ вызова**, введите номер телефона и нажмите .
 - Коснитесь "Избранн".
 - Коснитесь **Контакты**, выберите каталог, выберите контакт и коснитесь **Вызов**.
 - Коснитесь **Посл. вызовы** и выберите контакт. Вызов контакта выполняется автоматически.

Ответ на вызовы

Можно отвечать на входящие вызовы либо отклонять их.

Ответ на вызов:

- » Коснитесь  **Ответить**.

Завершение вызовов

Можно завершить только активные вызовы.

Завершение активного вызова:

- » Коснитесь  **Повесить трубку**.

Для завершения вызова на удержании вначале возобновите вызов.

Завершение вызова на удержании:

- » Коснитесь  **Возобновить** >  **Повесить трубку**.

Постановка на удержание и возобновление вызовов

Можно поставить на удержание любой активный аудио- и видеовызов и затем возобновить его.

Постановка вызова на удержание:

- » Коснитесь  **Удержание**.

Возобновление вызова на удержании:

- » Коснитесь  **Возобновить**.

Присоединение к запланированному собранию

За пять минут до начала собрания на телефоне отображается уведомление. Можно присоединиться к запланированному собранию из календаря или из напоминания о собрании.

Присоединение к собранию из Календаря:

- » Коснитесь **Календарь** и затем **Объединить** для выбранного собрания.

Присоединение к собранию на экране напоминания о собрании:

- » При отображении напоминания нажмите **Объединить**.

Как начать конференцию

Можно начать конференцию с участием до четырех контактов.


Для начала конференции необходимо:

- 1 Выполните вызов контакта.
- 2 Коснитесь **Добавить** и введите номер контакта или выберите контакт из списка **Контакты** или **Посл. вызовы**.

После ответа на вызов контакт добавляется к конференции.

Также к вызову конференц-связи можно добавить активный вызов и вызов на удержании.


Объединение двух вызовов в конференцию:

- » На экране "Вызовы" выберите два соединения и коснитесь  **Объединить вызовы**.


Управление конференциями

Если вы начинаете конференцию, вы можете отключать звук всем участникам, отключать звук отдельным участникам либо удалять участников вызова.

Отключение звука всех участников конференции:

- » Коснитесь имени конференции и затем  **Откл. всех**, чтобы отключить звук всем участникам.

Управление отдельными участниками:

- » Коснитесь имени участника и затем выполните одно из следующих действий:
 - Коснитесь  **Б/зв** для отключения звука участника.

- Коснитесь  **Повесить трубку** для удаления участника из конференции.

Экран последних вызовов

Можно просматривать исходящие, входящие и пропущенные вызовы.

Просмотр последних вызовов:

- » Коснитесь **Последние вызовы**.


Просмотр каталога сотрудников

Можно просматривать и добавлять контакты в каталог сотрудников.

Просмотр каталога сотрудников:

- » Перейдите в меню **Контакты > Каталог контактов**.


Добавление контакта в каталог контактов:


- 1 В каталоге контактов коснитесь .
- 2 Введите данные контакта и коснитесь **Сохранить**.

Добавление в избранное

Можно добавить контакты в список избранного для отображения на исходном экране.

Добавление контакта в избранное:

- 1 Перейдите в меню **Контакты > Каталог контактов** и выберите контакт.
- 2 На экране «Подробно» коснитесь .


Значок избранного станет синего цвета , и контакт будет добавлен на исходный экран.


Контакты, добавленные в избранное, отображаются первыми в каталоге сотрудников.

Отключение звука микрофона

Свой микрофон можно отключить в любое время.

Отключение микрофона:

- » Коснитесь  **Б/зв** либо нажмите кнопку "Б/зв" на системе или микрофоне.

Значок "Б/зв" станет красного цвета , а кнопки отключения звука засветятся красным.

Регулировка громкости

Громкость вызовов или мелодию звонка входящих вызовов можно настроить при помощи кнопок настройки громкости.

Настройка громкости:

- » Касайтесь кнопок увеличения + или уменьшения – громкости.

Подключение устройства Bluetooth

При включении Bluetooth можно зарегистрировать и подключить телефон или планшетный ПК с поддержкой Bluetooth в телефоне для конференций.

Подключение устройства Bluetooth:

- » Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите RealPresence Trio в списке доступных систем и устройств.

Подключение устройства Bluetooth при помощи NFC

Если включены функции Bluetooth и NFC, можно подключить телефон или планшетный ПК с поддержкой NFC и Bluetooth к системе RealPresence Trio 8800.

Подключение устройства Bluetooth при помощи NFC:

- 1 Включите NFC на вашем устройстве.
- 2 Коснитесь символа NFC на системе и удерживайте над ним устройство в течение двух секунд.
- 3 Убедитесь, что ваше устройство зарегистрировано и соединено с RealPresence Trio 8800.

Вызов при помощи Bluetooth

Если ваш мобильный телефон уже подключен к RealPresence Trio при помощи Bluetooth или NFC, можно выполнить вызов при помощи мобильного

телефона и использовать систему в качестве устройства громкоговорящей связи.

Вызов при помощи Bluetooth:

- 1 На мобильном телефоне выполните вызов абонента.
- 2 На экране вызова выберите RealPresence Trio в качестве источника аудио.

Демонстрация контента

Если система RealPresence Trio Visual+ подключена к монитору и зарегистрирована в системе RealPresence Trio 8800, контент можно демонстрировать на ноутбуке при помощи Polycom® RealPresence® Desktop или на планшете при помощи Polycom® RealPresence® Mobile. Если у вас не установлено ни одно из этих приложений, можно загрузить RealPresence Desktop с веб-сайта support.polycom.com/rpd или RealPresence Mobile из магазина приложений для вашего планшета.

Демонстрация контента при помощи RealPresence Desktop или RealPresence Mobile:

- 1 Откройте приложение для компьютера или мобильного устройства.
- 2 Перейдите в меню  **Параметры > SmartPairing**.
- 3 Установите флажки **Включить SmartPairing** и **Автоопределение** и нажмите **ОК** или **Готово**.
- 4 Выберите  и затем **Демонстрация контента**.
- 5 Выберите имя или IP-адрес вашей системы и нажмите **Регистрация**.
Если ваша система не указана, введите IP-адрес системы и нажмите **Регистрация**.
В **RealPresence Mobile** коснитесь **Рег-я вручную**, затем введите IP-адрес системы и коснитесь **Далее**.
- 6 Выберите монитор или приложение для демонстрации.
В **RealPresence Desktop** контент отображается автоматически.
- 7 В **RealPresence Mobile** коснитесь  для демонстрации контента.